

Crystal Oscillators

CAP90-TYPE PARTS MODELING

CAP90 Series

PARTS MODELING

Model **CAP 9 0 A X T - L 155.52000MHZ**

シリーズ名 SERIES

CAP90シリーズ 7.5x5.0x1.6mmサイズ PECL/LVDS発振器

周波数安定性 FREQUENCY STABILITY

0 = ±100ppm
5 = ±50ppm
3 = ±30ppm
2 = ±25ppm

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

A = -10 ~ +70
B = -20 ~ +70
C = -40 ~ +80
D = 0 ~ +60
E = 0 ~ +70
F = -40 ~ +85

他: その他の温度範囲は個別にご連絡下さい。
(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

電圧 VOLTAGE OPTION

X = 3.3V

パッド接続 PAD CONNECTIONS (TRISTATE PIN)

T = TRAISATE (#1 PIN) 標準
E = TRAISATE (#1 PIN) 非標準
N = TRAISATE (#2 PIN)

PIN CONNECTION

	#1	#2	#3	#4	#5	#6
T or E	NC	E/D	GND	OUT1	OUT2	VCC
N	E/D	NC	GND	OUT1	OUT2	VCC

出力オプション LDVS OPTION

無 = LVPECL OUTPUT *標準
-L = LVDS OUTPUT LVDSオプション

周波数 FREQUENCY

12.000MHZ ~ 800.000MHZ

EX. 代表的な型名・表示例

CAP90AXT 133.000MHZ 133MHZ ±100ppm LVPECL 3.3V
CAP95AXT 150.000MHZ 150MHZ ±50ppm LVPECL 3.3V
CAP90AXT-L 150.000MHZ 150MHZ ±100pp LVDS 3.3V
CAP90AXE 77.7600MHZ 77.76MHZ ±100ppm LVPECL 3.3VO #2(E/D)
CAP95FXE-L 155.52MHZ 155.52MHZ ±50ppm LVDS 3.3V #2(E/D)
CAP95FXE-L 250.000MHZ 250MHZ ±50ppm LVDS 3.3V O #2(E/D)

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

<本社営業>
〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<東京営業所>
〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<中国営業所>
〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>
340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>
1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>
Room 809, Yuanxiong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

